

Her er den samlede vejledning til at tilføje en ekstra FRITZ!-enhed til dit eksisterende FRITZ!Mesh Set 4200 eller en Fritz! Router — både i en stjerne- og en serieopsætning.

Trin 1: Parring via WPS (forberedelse)

1. Sæt den nye ekstra enhed i en stikkontakt i nærheden af den enhed, den skal forbindes til.
2. Tryk kort på den røde **Connect-knap** på den enhed, som den nye skal tilsluttes (LED'en begynder at blinke).
3. Tryk inden for 2 minutter på den røde **Connect-knap** på den nye enhed.
4. Når status-LED'erne på begge enheder lyser permanent grønt, er Mesh-forbindelsen oprettet.

Trin 2: Vælg din opstilling (Stjerne vs. Serie)

1. Stjerneopstilling (Star)

- **Forbindelse:** Den nye enhed kobles direkte til din centrale Mesh Master (router eller hovedenhed).
- **Hvornår:** Ideelt, hvis den nye enhed placeres i et rum med god direkte forbindelse til hovedenheden (f.eks. på en anden etage tæt på trappen).
- **Placering:** Tag enheden ud af stikkontakten og sæt den op i det ønskede rum, hvor den stadig har et stærkt signal til hovedenheden.

2. Serieopstilling (Daisy Chain)

- **Forbindelse:** Den nye enhed kobles til den *eksisterende* ekstra repeater i stedet for direkte til hovedenheden (Master → Repeater 1 → Repeater 2).
- **Hvornår:** Perfekt til lange huse, kælder/garage eller tykke vægge, hvor hovedenhedens signal ikke når helt ud.
- **Placering:** Placer den nye enhed i det svage dækningsområde, men tæt nok på Repeater 1 til at få et stærkt signal fra den. FRITZ!-systemet vælger automatisk den nærmeste enhed med det bedste signal.

Du kan altid kontrollere og verificere din netværksstruktur i brugerfladen under menuen **Mesh** → **Mesh-oversigt**